

## Primum 4 – activer le PC/SC

1. Mettez à jour votre logiciel médical.
2. Téléchargez ce fichier [http://www.agti.fr/agti\\_content/uploads/2021/07/drivers-set2-pcsc.zip](http://www.agti.fr/agti_content/uploads/2021/07/drivers-set2-pcsc.zip)
3. Décompressez le fichier téléchargé par clic droit **Extraire tout**  
*Si vous ne le trouvez pas, dirigez-vous dans le dossier téléchargement*
4. Ouvrez ensuite **drivers-mode-pcsc\Windows\Setup\_Olaqin\_LecteurSante\_2.0.0.1.exe**  
puis suivez les étapes indiquées
5. Renommez le fichier C:\Windows\galss.ini en galssold.ini
6. Désinstallez GALSS v3.xxx de votre ordinateur
7. Redémarrez votre ordinateur
8. Sur le lecteur **Menu** (touche F)



9. Descendez sur **EI96** puis touche **Valider** (touche verte)



10. Validez **Protocole USB**



11. Choisissez **PC/SC** avec la touche **Valider**



12. Validez **Sauvegarder**



13. Répondez **Oui** pour redémarrer l'appareil



14. Téléchargez ce fichier [http://www.agti.fr/agti\\_content/uploads/2021/10/galss-3.45.01-x64.zip](http://www.agti.fr/agti_content/uploads/2021/10/galss-3.45.01-x64.zip)

(Celui-ci si votre pc est en 32 bits [http://www.agti.fr/agti\\_content/uploads/2021/10/galss-3.45.01.zip](http://www.agti.fr/agti_content/uploads/2021/10/galss-3.45.01.zip))

15. Décompressez le fichier téléchargé par clic droit **Extraire tout**  
*Si vous ne le trouvez pas, dirigez-vous dans le dossier téléchargement*

16. Ouvrez le dossier décompressé et lancez **galss-3.45.01-x64.msi** puis suivez les étapes indiquées



194 rue Gabriel Péri  
59320 HAUBOURDIN  
Tél : 03 20 85 11 40  
Fax : 03 20 85 11 99

---

**Besoin d'assistance ?**

**03 20 85 11 40**